





## NEEDLE 1 92713 FG

25010 9210 FG

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART BRONS** 25010 9210 BBR  
**FLEMISH GOLD** 25010 9210 FG



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, EAC, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-677lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 91 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISK-GROEP</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	677lm // 8,2W // 83lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	475lm // 9W // 50lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [25010\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)


## NEEDLE 1 92713 FG

25010 9210 FG

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4)




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2) / 1->3(1)



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3->9(9) / 1->9(6) / 1->6(4)




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2) / 1->2(1)




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2) / 1->2(1)




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 / 2->3 / 1->3




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->4 / 2->4 / 1->4



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->4 / 2->4 / 1->4




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->4 / 1->4 / 1->4 / 1->4


# NEEDLE 1 92713 FG

25010 9210 FG




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 / 2->2




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

4->4 / 3->4




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->3 / 1->3 / 1->3 / 1->2




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->3



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->3

Notes: