





NEEDLE 1 OK 93013 BBR

25011 9310 BBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS 25011 9310 BBR
FLEMISH GOLD 25011 9310 FG



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

| | |
|-------------------------------|---|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Plafond Opbouw |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.3 |
| RICHTBAARHEID | 0° tot 50° zwenkbaar, 350° roteerbaar |
| INFO | LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|--|
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE | F |
| CERTIFICATEN | CB, EAC, ENEC |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm |
| TM-30-15 WAARDEN | Rf: 92 / Rg: 98 |
| SDCM | SDCM2 |
| RISK-GROEP | RG2 (threshold 0,6m) |
| LM80 | L90B10 > 41000 |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 519lm // 5,7W // 90lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 364lm // 7W // 56lm/W |

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [25011_XXXX_HAND.pdf](#)


NEEDLE 1 OK 93013 BBR

25011 9310 BBR

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

#




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->6(6) / 1->5(5)



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2)




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3->9(9) / 1->9(6)




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 / 2->3




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->4 / 2->4



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->4 / 2->4




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->4 / 1->4 / 1->4


NEEDLE 1 OK 93013 BBR

25011 9310 BBR




21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

4->4




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->3 / 1->3 / 1->3



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->3



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3

Notes: