



## UHO CLIP 92730 FBR-B

27211 9220 FBR-B

BESCHIKBAAR IN



**ZWART-ZWART** 27211 9220 B-B

**FLEMISH BRONZE-ZWART** 27211 9220 FBR-B

**FLEMISH GOLD-ZWART** 27211 9220 FG-B

**GOUD KLEUR-ZWART** 27211 9220 GC-B

**WIT-WIT** 27211 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw, Plafond Opbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 43
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	40
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.1
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC UHO TUBE B included

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	F
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED cluster 1-3,1W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 120-305lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 91 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>RISK-GROEP</b>	RG2
<b>LM80</b>	L90B10 > 150000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	305lm // 3,1W // 99lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	230lm // 4W // 64lm/W

### Benodigdheden







LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

## UHO CLIP 92730 FBR-B

27211 9220 FBR-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [27211\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-


**UHO CLIP 92730 FBR-B**

27211 9220 FBR-B

**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**

**LED voedingen**


#



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->25(25) / 1->25(25) / 1->25(20) / 1->20(13)



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


2->16(15) / 2->16(10) / 2->16(7)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


8->39(39) / 1->39(28) / 1->30(20)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


6->17(15) / 2->14(10) / 2->10(7)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


4->17(15) / 2->14(10) / 2->9(7)



**300 90 136**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9


1->15(13)



**300 90 148**

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W


1->7 (4)



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15 / 4->15 / 4->15 / 4->13




**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4->18 / 4->18 / 4->17 / 4->12


**UHO CLIP 92730 FBR-B**

27211 9220 FBR-B




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4->18 / 4->18 / 4->18 / 4->12




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->18 / 4->18 / 4->17 / 4->12




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

7->10




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

10->14




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->9 / 6->9




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 / 12->18




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 / 3->14 / 3->9




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7



**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7




**UHO CLIP 92730 FBR-B**

27211 9220 FBR-B




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->14



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

Notes: