





## MINI DEEP RINGO II 92718 W

19423 9210 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 19423 9210 B  
**FLEMISH BRONZE** 19423 9210 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19423 9210 FG  
**WIT** 19423 9210 W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 56
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	80
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	min.5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 89 / Rg: 100
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	974lm // 8,6W // 113lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	634lm // 10W // 64lm/W

### Benodigheden











LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

## MINI DEEP RINGO II 92718 W

19423 9210 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [19423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-


**MINI DEEP RINGO II 92718 W**

19423 9210 W

**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**


**LED voedingen**

#




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->4(3)




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1)




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1)




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->3



**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1->3 / 1->3




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->3 / 1->3


# MINI DEEP RINGO II 92718 W

19423 9210 W




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2 / 1->2




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



## **MINI DEEP RINGO II 92718 W**

19423 9210 W

Notes: