



## DEEP RINGO LED 92733 BRAT

202 272 811 922 BRAT

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 202 272 811 922 B

**ALU GEBORSTELD** 202 272 811 922 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 202 272 811 922 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 202 272 811 922 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 202 272 811 922 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 202 272 811 922 BROB



**FLEMISH BRONZE** 202 272 811 922 FBR

**FLEMISH GOLD** 202 272 811 922 FG

**GOUD KLEUR** 202 272 811 922 GC

**PIANO ZWART** 202 272 811 922 PB

**WIT** 202 272 811 922 W



Bekijk op website

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 76
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	90
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	min.5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP43/20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>DIM TYPE</b>	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, EAC, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
<b>TM-30 WAARDEN</b>	Rf: 89 / Rg: 100
<b>SMDC</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1041lm // 8,6W // 121lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	768lm // 10W // 78lm/W

### Benodigdheden











LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

## DEEP RINGO LED 92733 BRAT

202 272 811 922 BRAT

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [202\\_272\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-




# DEEP RINGO LED 92733 BRAT

202 272 811 922 BRAT


## LED voedingen

#




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->3(3) / 1->3(3)




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(1) / 1->2(1)



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->5(5) / 1->5(3)




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(1) / 1(1)




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(1) / 1(1)




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->2 / 1->2




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2


# DEEP RINGO LED 92733 BRAT

202 272 811 922 BRAT




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2/1



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Notes: